F-Energy
F10K5 10000 mAh
powerbank

EN — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Product structure
1. Power Button
2. LED Display
3. Lightning Cable Output
4. Type-C Input/Output
5. Type-C Cable Input/Output
6. Mobile phone/Bluetooth Earphone Wireless Charging Output

Model: F10K5
Type-C Input: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Type-C Output: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Type-C Cable Input: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Type-C Cable Output: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Lightning Cable Output: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Mobile phone/Bluetooth Earphone Wireless Charging Output: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
iWatch Wireless Charging Output: 2.5 W
Dimension: 75.1*72.1*29.9 mm
Weight: 205 g

Power Indicator
Press the power button to check the remaining capacity from the LED digital display, as shown below:

Power indicator	20	50	80	100
Battery status	20%	50%	80%	100%

Charging Your Devices

1. Qi Wireless Charging
1) Put power bank on the center of your Qi-compatible phone.
2) Put the iWatch (iWatch 1-9 generation) on the built-in Apple watch charger which can be folded 90 degrees.
3) Press the power button once to enter wireless charging mode.
4) If your device does not start charging, here are some suggestions for you.
- Adjust the position.
- When charging wirelessly, please make sure that your protective phone case is removed or its thickness is no more than 2 mm.
- Any other foreign object including but not limited to metal object can not to be placed onto wireless charging surface.

Please note: Magnetic feature only works with iPhone 12/13/14/15 series and magnetic phone cases. And iPhone 12/13/14/15 series Qi charging are limited to 7.5 W.

Cable charging model

1. Use the built-in directly to connect your mobile phone;
2. Use the Type C to Type-C or Type C to Lightning cable to connect the power bank from the Type-C port to your mobile phone
3. Remove your mobile phone after charge full, don't keep charging for long time.

Recharging your power bank

You can choose the Type-C to Type-C or USB-A to Type-C cable to connect the power bank and the PD fast charging Adapter.



Charging with AC adapter (2) Charging with computer USB port

Output charging notes

The power bank will output 5 V - 3.0 A if your mobile phone is normal charging or you use the normal cable,the power bank level display will be reduce down, the balance power below 5%, the display will twinkle for the low power warning, it will be turn off when the screen showing 0%.
If you use the fast charging cable to charge your fast charging mobile phone, the output is PD 3.0 9 V or 12 V, the screen will display the lightning map is green color.
The lightning cable output PD 2.0/3.0, 9 V to iPhone quick charge
The Type C port support output PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 and IPAD intelligent Identification
The Type C cable support output PPS, PD 2.0/3.1

Attention
Avoid extreme temperature
Use original or certified cables
Don't expose to liquids
Don't disassemble
Avoid dropping
Wipe surfaces with damp cloth and with clean soft
Not allowed below 6 years old children to use it

Made in PRC for Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., st. Soltysowska 22, 31-589 Kraków.

DE — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Struktur des Produkts
1. Einschalttaste
2. LED-Anzeige
3. Lightning-Kabel-Ausgang
4. Typ-C Eingang/Ausgang
5. Typ-C-Kabel Eingang/Ausgang
6. Mobiltelefon/Bluetooth-Kopfhörer Ausgang für kabellloses Aufladen

Modell: F10K5
Typ-C Eingang: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Typ-C Ausgang: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Typ-C Kabel Eingang: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Typ-C Kabel Ausgang: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Lightning-Kabel-Ausgang: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen/Bluetooth-Kopfhörern Output: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Kabelloses Aufladen der iWatch: 2.5 W
Abmessungen: 75.1*72.1*29.9 mm
Gewicht: 205 g

Energie-Anzeige
Drücken Sie die Einschalttaste, um die verbleibende Kapazität auf der LED Digitalanzeige, wie unten dargestellt:

Betriebsanzeige	20	50	80	100
Status der Batterie	20%	50%	80%	100%

Aufladen Ihrer Geräte
1. Drahtloses Qi-Laden
1) Legen Sie die Powerbank in die Mitte Ihres Qi-kompatiblen Telefons.
2) Legen Sie die iWatch (iWatch 1-9 Generation) auf das integrierte Apple Watch Ladegerät das um 90 Grad geklappt werden kann.
3) Drücken Sie die Power-Taste einmal, um den drahtlosen Lademodus zu aktivieren.
4) Wenn Ihr Gerät nicht mit dem Aufladen beginnt, haben wir hier einige Vorschläge für Sie.
- Passen Sie die Position an.
- Achten Sie beim kabellosen Laden darauf, dass die Schutzhülle Ihres Telefons entfernt ist oder ihre Dicke nicht mehr als 2 mm beträgt.
- Alle anderen Fremdkörper, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Metallgegenstände, dürfen nicht auf der auf die kabellose Ladefläche gelegt werden.

Bitte beachten Sie: Die magnetische Funktion funktioniert nur mit der iPhone 12/13/14/15-Serie und magnetischen Telefonhüllen. Und iPhone 12/13/14/15 Serie Qi Aufladung sind begrenzt auf 7,5 W begrenzt.

Kabel-Lademodell
1. Verwenden Sie das eingebaute direkt, um Ihr Mobiltelefon zu verbinden;
2. Verwenden Sie das Typ-C-auf-Typ-C- oder Typ-C-auf-Lightning-Kabel, um die Powerbank vom Typ-C-Anschluss an Ihr Mobiltelefon an.
3. Entfernen Sie Ihr Mobiltelefon, nachdem es voll aufgeladen ist, und lassen Sie es nicht Zeit.

Aufladen Ihrer Powerbank
Sie können das Typ-C-auf-Typ-C- oder USB-A-auf-Typ-C-Kabel wählen, um die die Powerbank und den PD-Schnellladeadapter verbinden.

(1)Aufladen mit dem Netzadapter (2) Aufladen mit dem USB-Anschluss des Computers

Hinweise zur Ausgangsladung
Die Powerbank gibt 5 V - 3,0 A aus, wenn Ihr Mobiltelefon normal aufgeladen wird oder
Sie das normale Kabel verwenden, wird die Anzeige der Powerbank reduziert, die
Gleichgewicht Leistung unter 5%, wird das Display für die niedrige Leistung Warnung blinken, wird es schaltet sich aus, wenn der Bildschirm 0% anzeigt.
Wenn Sie das Schnellladekabel verwenden, um Ihr schnell ladendes Mobiltelefon aufzuladen,
der Ausgang ist PD 3.0 9 V oder 12 V, der Bildschirm zeigt den Blitz Karte ist grün Farbe.
Die Lightning-Kabel-Ausgang PD 2.0/3.0, 9 V zu iPhone schnell aufladen
Der Typ-C-Anschluss unterstützt die Ausgabe von PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei
FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 und IPAD intelligente Identifikation
Das Typ-C-Kabel unterstützt die Ausgabe von PPS, PD 2.0/3.1

Achtung

Vermeiden Sie extreme Temperaturen
Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen
Nicht demontieren
Fallenlassen vermeiden
Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und einem sauberen Tuch ab.
Kinder unter 6 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen

Hergestellt in der VR China für Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Kraków.

PL — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Struktura produktu
1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz LED
3. Wyjście kabla Lightning
4. Wejście/wyjście typu C
5. Wejście/wyjście kabla typu C
6. Telefon komórkowy/słuchawki Bluetooth Wyjście ładowania bezprzewodowego

Model: F10K5
Wejście typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Wyjście typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Wejście kablowe typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Wyjście kabla typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Wyjście kabla Lightning: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Wyjście bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego/słuchawki Bluetooth: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Wyjście ładowania bezprzewodowego iWatch: 2.5 W
Wymiary: 75,1 * 72,1 * 29,9 mm
Waga: 205 g

Wskaźnik zasilania
Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostałą pojemność na cyfrowym wyświetlaczu LED cyfrowego wyświetlacza LED, jak pokazano poniżej:

Wskaźnik zasilania	20	50	80	100
Poziom baterii	20%	50%	80%	100%

Ładowanie urządzeń
1. Ładowanie bezprzewodowe Qi
1) Umieść power bank na środku telefonu kompatybilnego z Qi.
2) Umieść zegarek iWatch (iWatch 1-9 generacji) na wbudowanej ładowarce zegarka Apple którą można odchylić o 90 stopni.
3) Naciśnij przycisk zasilania raz, aby przejść do trybu ładowania bezprzewodowego.
4) Jeśli urządzenie nie rozpocznie ładowania, oto kilka wskazówek.
• Dostosuj pozycję.
• Podczas ładowania bezprzewodowego należy upewnić się, że etui ochronne na telefon jest zdjęte lub jego grubość nie przekracza 2 mm.
• Wszelkie inne ciała obce, w tym między innymi przedmioty metalowe, nie mogą być umieszczane na powierzchni ładowania bezprzewodowego.

Uwaga: Funkcja magnetyczna działa tylko z iPhone'ami z serii 12/13/14/15 i magnetycznymi etui na telefon. A ładowanie Qi iPhone'a 12/13/14/15 jest ograniczone do 7,5 W.

Model ładowania przewodowego

1. Użyj wbudowanego kabla do bezpośredniego podłączenia telefonu komórkowego;
2. Użyj kabla typu C do typu C lub typu C do Lightning, aby podłączyć powerbank z portu
z portu typu C do telefonu komórkowego.
3. Odłącz telefon komórkowy po pełnym naładowaniu, nie ładuj przez długi czas.

Ładowanie power banku
Do podłączenia powerbanku i adaptera szybkiego ładowania PD można wybrać kabel USB-A na USB-C lub kabel USB-C na USB-A.

(1) Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego (2) Ładowanie za pomocą portu USB komputera

Uwagi dotyczące ładowania wyjściowego

Jeśli telefon komórkowy jest normalnie ładowany lub używany jest zwykły kabel, wskaźnik poziomu naładowania powerbanku zostanie zmniejszony, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 5%, wyświetlacz zacznie migać, ostrzegając o niskim poziomie naładowania, a gdy ekran pokaże 0%, wyłączy się.
Jeśli używasz kabla szybkiego ładowania do ładowania szybko ładującego się telefonu komórkowego, wyjście to PD 3.0 9 V lub 12 V, ekran wyświetli mapę błyskawicy w kolorze zielonym.
Wyjście kabla Lightning PD 2.0/3.0, 9 V do szybkiego ładowania iPhone'a
Port typu C obsługuje wyjścia PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 i IPAD inteligentna identyfikacja
Kabel typu C obsługuje wyjście PPS, PD 2.0/3.1

Uwaga

Unikać ekstremalnych temperatur
Używać oryginalnych lub certyfikowanych kabli
Nie wystawiać na działanie płynów
Nie demontować
Unikać upuszczania
Powierzchnie należy przecierać wilgotną szmatką i czystą miękką ściereczką.
Nie wolno używać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Wyprodukowano w ChRL dla Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Kraków.

BG — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh

Структура на продукта
1. Бутон за захранване
2. LED дисплей
3. Изход за кабел Lightning
4. Вход/изход Type-C
5. Вход/изход за кабел Type-C
6. Мобилен телефон/Bluetooth слушалка Изход за безжично зареждане

Модел: F10K5
Вход Type-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Изход Type-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Вход за кабел Type-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Изход на кабел Type-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1,67 A
Изход за кабел Lightning: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Изход за безжично зареждане на мобилен телефон/Bluetooth слушалки: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Изход за безжично зареждане на iWatch: 2.5 W
Размери: 75,1*72,1*29,9 мм
Тегло: 205 g

Индикатор за захранване
Натиснете бутона за захранване, за да проверите оставащия капацитет от светодиодния цифров дисплей, както е показано по-долу:

Индикатор за захранване	20	50	80	100
Състояние на батерията	20%	50%	80%	100%

Зареждане на вашите устройства
1. Безжично зареждане Qi
1) Поставете захранващата банка в центъра на телефона, съвместим с Qi.
2) Поставете iWatch (iWatch 1-9 поколение) върху вградения зарядно устройство за часовници Apple което може да се сгъва на 90 градуса.
3) Натиснете веднъж бутона за захранване, за да влезете в режим на безжично зареждане.
4) Ако устройството ви не започне да се зарежда, ето някои предложения за вас.
- Регулирайте позицията.
- Когато зареждате безжично, моля, уверете се, че защитният калъф на телефона ви е отстранен или дебелината му е не повече от 2 мм.
- Всякакви други чужди предмети, включително, но не само, метални предмети, не могат да бъдат поставен върху повърхността за безжично зареждане.

Моля, обърнете внимание: Магнитната функция работи само със серия iPhone 12/13/14/15 и магнитни калъфи за телефони. А Qi зареждането на iPhone 12/13/14/15 серия е ограничено до 7,5 W.

Модел за зареждане с кабел
1. Използвайте вградения директно, за да свържете мобилния си телефон;
2. Използвайте кабела Type C към Type-C или Type C към Lightning, за да свържете захранващата банка от порта Type-C към мобилния си телефон
3. Извадете мобилния си телефон след пълно зареждане, не продължавайте да зареждате дълго време.

Зареждане на захранващия блок
Можете да изберете кабел Type-C към Type-C или USB-A към Type-C, за да свържете захранващата банка и адаптера за бързо зареждане PD.

(1) Зареждане с адаптер за променлив ток (2) Зареждане с USB порт на компютър

Бележки за зареждане на изхода

Ако мобилният ви телефон се зарежда нормално или използвате нормален кабел, дисплеят на нивото на захранване на банката ще се намали, балансът на захранването е под 5%, дисплеят ще мига за предупреждение за ниска мощност, ще се изключи, когато екранът показва 0%.
Ако използвате кабела за бързо зареждане, за да заредите мобилния си телефон с бързо зареждане, изходът е PD 3.0 9 V или 12 V, екранът ще покаже картата на мълнията в зелен цвят.
Изходът на кабела за мълнии PD 2.0/3.0, 9 V за бързо зареждане на iPhone Порт>1 Type C поддържа изход PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 и интелигентна идентификация на IPAD
Кабелът тип C поддържа изход PPS, PD 2.0/3.1

Внимание:

Избягвайте екстремни температури
Използвайте оригинални или сертифицирани кабели
Не излагайте на въздействието на течности
Не разглобявайте
Избягвайте изпускане
Избърсвате повърхностите с влажна кърпа и с чиста мека
Не позволявайте на деца под 6 години да го използват

Произведено в КНР за Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Краков.

CZ — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Struktura produktu
1. Tlačítko napájení
2. LED displej
3. Výstup pro kabel Lightning
4. Vstup/výstup typu C
5. Vstup/výstup kabelu typu C
6. Mobilní telefon / sluchátka Bluetooth Výstup pro bezdrátové nabíjení

Model: F10K5
Vstup typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Výstup typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Vstupní kabel typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Výstup kabelu typu C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1,67 A
Výstup kabelu Lightning: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Výstup bezdrátového nabíjení mobilního telefonu / sluchátek Bluetooth: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Výstup bezdrátového nabíjení iWatch: 2.5 W
Rozměry: 75,1*72,1*29,9 mm
Hmotnost: 205 g

Indikátor napájení
Stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte zbývající kapacitu podle kontroly LED. na digitálním displeji, jak je znázorněno níže:

Indikátor napájení	20	50	80	100
Stav baterie	20%	50%	80%	100%

Nabíjení zařízení
1. Bezdrátové nabíjení Qi
1) Umístěte powerbanku na střed telefonu kompatibilního s technologií Qi.
2) Hodinky iWatch (iWatch 1.-9. generace) položte na vestavěnou nabíječku Apple Watch kterou lze sklopit o 90 stupňů.
3) Jedním stisknutím tlačítka napájení přejděte do režimu bezdrátového nabíjení.
4) Pokud se vaše zařízení nezačne nabíjet, zde je několik návrhů pro vás.
- Upravte polohu.
- Při bezdrátovém nabíjení se ujistěte, že ochranné pouzdro telefonu je odstraněno nebo jeho tloušťka není větší než 2 mm.
- Jakýkoli jiný cizí předmět, včetně mimo jiné kovového předmětu, nesmí být umístit na povrch pro bezdrátové nabíjení.

Upozornění: Magnetická funkce funguje pouze s telefony iPhone řady 12/13/14/15 a... magnetickými pouzdry na telefony. A nabíjení Qi pro iPhone řady 12/13/14/15 je omezeno. na 7,5 W.

Model kabelového nabíjení
1. K připojení mobilního telefonu použijte přímo vestavěný kabel.
2. K připojení napájení použijte kabel Type C na Type-C nebo Type C na Lightning. baterý z portu Type-C k mobilnímu telefonu.
3. Po úplném nabití vyjměte mobilní telefon, nenechávejte jej dlouho nabíjet dobu.

Dobíjení powerbanky
Pro připojení powerbanky a adapteru pro rychlé nabíjení PD můžete zvolit kabel Type-C na Type-C nebo USB-A na Type-C.



(1) Nabíjení pomocí síťového adaptéru (2) Nabíjení pomocí portu USB počítače

Poznámky k nabíjení na výstupu

Powerbanka bude mít výstup 5 V - 3,0 A, pokud se váš mobilní telefon normálně nabíjí nebo používáte normální kabel, displej úrovně powerbanky se sníží, rozvnovážený výkon pod 5 %, displej bude blikat pro upozornění na nízký výkon, vypne se, když displej ukazuje 0 %.
Pokud k nabíjení mobilního telefonu s rychlonabíjením použijete rychlonabíjecí kabel, výstup je PD 3.0 9 V nebo 12 V, na displeji se zobrazí mapa blesků zelené barvy.
Výstup kabelu blesku je PD 2.0/3.0, 9 V pro rychlé nabíjení iPhone.
Port typu C podporuje výstup PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei. FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 a inteligentní identifikaci IPAD.
Kabel typu C podporuje výstup PPS, PD 2.0/3.1.

Pozor

Vyhněte se extrémním teplotám
Používejte originální nebo certifikované kabely
Nevystavujte působení kapalin
Nerozebírejte
Vyvarujte se pádu
Otírejte povrchy vlhkým hadříkem a čistým měkkým materiálem
Nesmí jej používat děti mladší 6 let

Vyrobeno v ČLR pro společnost Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Kraków.

EE — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Toote struktuur
1. Toitenupp
2. LED-ekraan
3. Vählšambi väljund
4. Type-C sisend/väljund
5. Type-C kaabli sisend/väljund
6. Mobiiltelefon/Bluetooth kõrvaklapsid Juhtmeveaba laadimise väljund

Model: F10K5
Type-C sisend: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Type-C väljund: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1,67 A
Otsüüga kaabli sisend: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Otsüüga kaabli väljund: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1,67 A
Lightning-kaabli väljund:5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Mobiiltelefon/Bluetooth kõrvaklappide traadita laadimise väljund: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
iWatchi traadita laadimisvõljund: 2.5 W
Mõõtmed: 75,1*72,1*29,9 mm
Kaal: 205 g

Toiteindikaator
Vajutage toitenuppu, et kontrollida järelejäänud mahtu LED-digitaalnäidikult, nagu allpool näidatud:

Toiteindikaator	20	50	80	100
Aku olek	20%	50%	80%	100%

Seadmete laadimine
1. Qi traadita laadimine
1) Asetage Qi-kompatiibelse telefoni keskele elektripank.
2) Pange iWatch (iWatch 1-9 põlvkonna) sisseehitatud Apple'i kella laadijale mida saab 90 kraadi kokku voltida.
3) Vajutage üks kord toitenuppu, et siseneda traadita laadimisrežiimi.
4) Kui teie seade ei hakka laadima, on siin mõned soovitused.
- Reguleerige asendit.
- Juhtmeta laadimisel veenduge, et teie telefoni kaitsev ümbris on eemaldatud või selle paksus ei ole üle 2 mm.
• Mis tahes muud võõrkehad, sealhulgas, kuid mitte ainult, metallist esemed ei saa olla panna traadita laadimispinnale.

Pange tähele: Magnetilne funktsioon töötab ainult iPhone 12/13/14/15 seeria ja magnetilise telefonikottidega. Ja iPhone 12/13/14/15 seeria Qi laadimine on piiratud 7,5 W-ga.

Kaabli laadimise mudel
1. Kasutage sisseehitatud otse mobiiltelefoni ühendamiseks;
2. Kasutage C-tüüpi C-tüüpi või C-tüüpi Lightning-kaablit, et ühendada toitepank C-tüüpi pordist mobiiltelefoni külge.
3. Eemaldage mobiiltelefon pärast täielikuks laadimist, ärge hoidke laadimist pikka aega.

Elektripanga laadimine
Powerpanga ja PD kiirlaadimisadapteri ühendamiseks saate valida Type-C Type-C või USB-A Type-C kaabli.



(1)Laadimine vahelduvvooluadapteriga (2) Laadimine arvuti USB-pordi kaudu

Väljundi laadimise märkused

Kui teie mobiiltelefon on tavalise laadimisega või kasutate tavalist kaablit, siis väljundile on 5 V - 3,0 A, siis väheneb elektripanga taseme näidik, tasakaalu võimsus alla 5%, ekraan vilgub madala energiatarbimise hoiatuse jaoks, see kustub välja, kui ekraan näitab 0%.
Kui kasutate kiirlaadimiskaablit oma kiirlaadimisega mobiiltelefoni laadimiseks, on väljund PD 3,0 9 V või 12 V, ekraanil kuvatakse välgukaart rohelist värvi.
Välkkiirte kaablil väljund PD 2.0/3.0, 9 V iPhone'i kiirlaadimisele
C-tüüpi port toetab väljundi PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 ja IPAD intelligentne identifitseerimine
C-tüüpi kaabel toetab väljundit PPS, PD 2.0/3.1

Tähelepanu

Vältige äärmuslikku temperatuuri
Kasutage originaal- või sertifitseeritud kaableid
Ärge puutuge kokku vedelikega
Ärge monteerige lahti
Vältige kukkumist
Pühkige pindu niiske lapiga ja puhta pehme lapiga
Alla 6-aastastel lastel ei tohi seda kasutada.

Valmistatud Hiina Rahvavabariigis Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Kraków.

EL — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Δομή του προϊόντος
1. Κουμπί τροφοδοσίας
2. Οθόνη LED
3. Έξοδος καλωδίου Lightning
4. Είσοδος/έξοδος τύπου C
5. Είσοδος/έξοδος καλωδίου τύπου C
6. Κινητό τηλέφωνο/ακουστικά Bluetooth Έξοδος ασύρματης φόρτισης

Μοντέλο: F10K5
Είσοδος τύπου C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Έξοδος Τύπου-C: A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Είσοδος καλωδίου τύπου-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Έξοδος καλωδίου Type-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Έξοδος καλωδίου κεραυνού: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Έξοδος ασύρματης φόρτισης κινητού τηλεφώνου/ακουστικών Bluetooth: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Έξοδος ασύρματης φόρτισης iWatch: 2.5 W
Διάσταση: 75,1*72,1*29,9 mm
Βάρος: 205 g

Ένδειξη ισχύος
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα από την ψηφιακή οθόνη LED, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ένδειξη ισχύος	20	50	80	100
Κατάσταση μπαταρίας	20%	50%	80%	100%

Φόρτιση των συσκευών σας
1. Ασύρματη φόρτιση Qi
1) Τοποθετήστε το power bank στο κέντρο του τηλεφώνου σας που είναι συμβατό με Qi.
2) Τοποθετήστε το iWatch (iWatch 1-9 γενιάς) στον ενσωματωμένο φορτιστή ρολογιού Apple ο οποίος μπορεί να αναβιτιλωθεί κατά 90 μοίρες.
3) Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να εισέλθετε σε λειτουργία ασύρματης φόρτισης.
4) Αν η συσκευή σας δεν ξεκινάει να φορτίζει, σας παραθέτουμε μερικές προτάσεις.
- Ρυθμίστε τη θέση.
- Κατά την ασύρματη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η προστατευτική θήκη του τηλεφώνου σας έχει αφαιρεθεί ή το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 2 mm.
- Οποιοδήποτε άλλο ξένο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του μεταλλικού αντικειμένου, δεν μπορεί να είναι τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

Σημείωση: Η μαγνητική λειτουργία λειτουργεί μόνο με τη σειρά iPhone 12/13/14/15 και τις μαγνητικές θήκες τηλεφώνου. Και η φόρτιση Qi της σειράς iPhone 12/13/14/15 περιορίζεται στα 7,5 W.



Μοντέλο φόρτισης με καλώδιο
1. Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο απευθείας για να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο,
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type C σε Type-C ή Type C σε Lightning για να συνδέσετε το power bank από τη θύρα Type-C στο κινητό σας τηλέφωνο.
3. Αφαιρέστε το κινητό σας τηλέφωνο μετά την πλήρη φόρτιση, μην συνεχίζετε τη φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επαναφόρτιση του power bank σας

Μπορείτε να επιλέξετε το καλώδιο Type-C σε Type-C ή USB-A σε Type-C για να συνδέσετε το power bank και του προαιρετικού γρήγορης φόρτισης PD.

(1) Φόρτιση με προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (2) Φόρτιση με θύρα USB υπολογιστή

Σημειώσεις φόρτισης εξόδου

Η τράπεζα ενέργειας θα εξάγει 5 V - 3,0 A εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι κανονικά φορτισμένο ή χρησιμοποιείτε το κανονικό καλώδιο, η οθόνη στάθμης της τράπεζας ενέργειας θα μειωθεί, η ισορροπία κάτω από 5%, η οθόνη θα αναβοσβήνει για την προειδοποίηση χαμηλής ισχύος, θα απενεργοποιηθεί όταν η οθόνη δείξει 0%.
Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο γρήγορης φόρτισης για να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο γρήγορης φόρτισης, η έξοδος είναι PD 3.0 9 V ή 12 V, η οθόνη θα εμφανίσει τον χάρτη αστραπής με πράσινο χρώμα.
Η έξοδος του καλωδίου κεραυνού PD 2.0/3.0, 9 V για γρήγορη φόρτιση iPhone
Η θύρα τύπου C υποστηρίζει έξοδο PPS, PD 2.0/3.1, QC 2.0, QC 3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, BC1.2 και IPAD intelligent Identification
Το καλώδιο τύπου C υποστηρίζει έξοδο PPS, PD 2.0/3.1

Προσοχή

Αποφύγετε την ακραία θερμοκρασία
Χρησιμοποιήστε γνήσια ή πιστοποιημένα καλώδια
Μην εκθέτετε σε υγρά
Μην αποσυναρμολογείτε
Αποφύγετε την πτώση
Σκουπίζετε τις επιφάνειες με υγρό πανί και με καθαρό μαλακό
Δεν επιτρέπεται η χρήση από παιδιά κάτω των 6 ετών

Κατασκευάζεται στη ΛΔΚ για την Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Soltysowska 22, 31-589 Κρακοβία.

ES — Forcell F-Energy F10K5 10000 mAh



Estructura del producto
1. Botón de encendido
2. Pantalla LED
3. Salida de cable Lightning
4. Entrada/salida Type-C
5. Entrada/salida de cable Type-C
6. Teléfono móvil/Auricular Bluetooth Salida de carga inalámbrica

Modelo: F10K5
Entrada Tipo-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Salida Tipo-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Entrada de cable Tipo-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.0 A/12 V-1.5 A
Salida de cable Tipo-C: 5 V-3.0 A/9 V-2.22 A/12 V-1.67 A
Salida de cable Lightning: 5 V-2.4 A/9 V-2.22 A
Salida de carga inalámbrica de teléfono móvil/auriculares Bluetooth: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
Salida de carga inalámbrica de iWatch: 2.5 W
Dimensión: 75,1*72,1*29,9 mm
Peso: 205 g

Indicador de encendido
Pulse el botón de encendido para comprobar la capacidad restante de la pantalla digital LED, como se muestra a continuación:

Indicador de encendido	20	50	80	100
Estado de la batería	20%	50%	80%	100%

Cómo cargar sus dispositivos
1. Carga inalámbrica Qi
1) Coloca el power bank en el centro de tu teléfono compatible con Qi.
2) Coloca el iWatch (iWatch de 1 a 9 generaciones) en el cargador integrado para relojes Apple que se puede plegar 90 grados.
3) Pulse el botón de encendido una vez para entrar en el modo de carga inalámbrica.
4) Si tu dispositivo no empieza a cargarse, aquí tienes algunas sugerencias.
- Ajuste la posición.
- Al cargar de forma inalámbrica, asegúrese de que la funda protectora del teléfono o que su grosor no supere los 2 mm.
- No coloque ningún objeto extraño sobre la superficie de carga inalámbrica colocarse sobre la superficie de carga inalámbrica.

Nota: La función magnética solo funciona con iPhone serie 12/13/14/15 y fundas magnéticas. Y la carga Qi de la serie iPhone 12/13/14/15 está limitada a 7,5 W.

Modelo de carga por cable
1. Utilice el incorporado directamente para conectar su teléfono móvil.
2. Utilice el cable de Tipo C a Tipo-C o de Tipo C a Lightning para conectar el power bank desde el puerto Tipo-C a tu teléfono móvil.
3. Retire su teléfono móvil después de la carga completa, no mantenga la carga durante mucho tiempo.

Recarga de tu power bank
Puedes elegir el cable Tipo-C a Tipo-C o USB-A a Tipo-C para conectar el power bank y el adaptador de carga rápida PD.



(1) Carga con el adaptador de CA (2) Carga con el puerto USB del ordenador

Salida de carga
Si su teléfono móvil se está cargando normalmente o utiliza un cable normal, el nivel de carga del cargador se reducirá, si la potencia está por debajo del 5%, la pantalla parpade